ALL FOR PEOPLE SP. Z O.O.
SIKORSKIEGO 60
67-200 GŁOGÓW
NIP: 6932186199
Kapitał zakładowy 285 000.00PLN
NR RACHUNKU BANKOWEGO mBank DLA PLN: 11 1140 2004 0000 3502 7944 2467

Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 19:34

Link do produktu: https://www.wetu.pl/zestaw-naglosnieniowy-bta20b-v-2-p-1789.html



Zestaw nagłośnieniowy BTA20B V.2

W magazynie	**duże ilości gotowe do wysyłki**
Numer katalogowy	**BTA20B**
Kod EAN	**5904966307966**
Kolumna statywowa	**TAK**
Ilość kanałów w Mikserze	**Cztery**
Rozmiar głośnika basowego	**15"**

Opis produktu

Zestaw nagłośnieniowy BTA20B V.2 z czterema mikrofonami, mikserem, kolumnami i akcesoriami

Zestaw nagłośnieniowy BTA20B V.2 to kompletne rozwiązanie do zabawy scenicznej, małej plenerowej dyskoteki, imprez sportowych na dużym boisku oraz nagłośnienia w pomieszczeniach. Zestaw nagłośnieniowy w jednym pudełku – kolumny, statywy, mikser, mikrofony i okablowanie – więc wystarczy podłączyć wszystko i można grać.

Zestaw nagłośnieniowy BTA20B V.2 – zalety i zastosowanie

Wzmacniacz dobrany do kolumn w tym zestawie został dopasowany tak, aby zapewnić dobry dźwięk i wydajność. Kolumny są jednymi z lepiej grających w naszej ofercie. Wraz ze statywami pozwalają wysłać muzykę lub przemówienie ponad szeroką publiczność. Dźwięk to czysta barwa wysokich tonów oraz niskie, mocne basy.

Zestaw sprawdzi się w wielu sytuacjach:

- zabawy sceniczne i występy,
- małe plenerowe dyskoteki,
- imprezy sportowe na dużych boiskach,
- nagłośnienie pomieszczeń: sal, lokali, kościołów,
- konferencje, szkolenia i prezentacje.

Elementy zestawu nagłośnieniowego BTA20B V.2

Kolumny estradowe Brass Tone Audio BTX115 (2 szt., łączna moc 1400 W)

Kolumna estradowa BRASS TONE AUDIO 700W BTX115 to pełnozakresowy zespół głośnikowy odpowiedni do wszystkich zastosowań – dyskoteki, konferencji czy szkolenia. Dzięki wysokiej sprawności i konfiguracji 15" pełnozakresowe sygnały mogą być odtwarzane także przy umiarkowanej mocy wzmacniacza. Nowy sterownik wysokotonowy typu C pracuje w zakresie wysokich częstotliwości. Obciążalność ciągła wynosi 300 W, moc szczytowa – 700 W. Trapezowa obudowa BTX115 pozwala na precyzyjne dopasowanie kolumny do powierzchni.

Statywy kolumnowe STA1101 (2 szt.)

ALL FOR PEOPLE SP. Z O.O.
SIKORSKIEGO 60
67-200 GŁOGÓW
NIP: 6932186199
Kapitał zakładowy 285 000.00PLN
NR RACHUNKU BANKOWEGO mBank DLA PLN: 11 1140 2004 0000 3502 7944 2467

Profesjonalny statyw kolumnowy Brass Tone Audio STA1101 to solidny i prosty w obsłudze stelaż oparty na trójnożnej podstawie. Czarna, matowa i masywna obudowa nadaje mu nowoczesny wygląd. Wysokość można swobodnie regulować, dopasowując ją do potrzeb. Rygiel pozwala zablokować statyw w odpowiedniej pozycji, dzięki czemu podczas przenoszenia cała konstrukcja się nie rozsuwa. Dołączona podstawa pozwala używać statywu także jako stojaka do kabiny akustycznej.

Mikser Power BTA1114 Brass Tone Audio

Mikser jest idealnym rozwiązaniem dla małych zespołów, szkół, lokali gastronomicznych, kościołów oraz wszelkiego rodzaju żywych prezentacji, konferencji i szkoleń, które wymagają łatwej obsługi.

Uwaga: w 2025 roku zestaw został zmodyfikowany o nowy model miksera BTA1114, który zastąpił legendarny model BTA1104. Nowa linia modelowa jest kontynuacją tego modelu i została wzbogacona o kilka nowych funkcji: wbudowany wzmacniacz 2x170 W RMS, odtwarzacz MP3, Bluetooth, USB oraz USB PC.

Zestaw mikrofonów bezprzewodowych Shudder SDR1002 (4 mikrofony doręczne UHF)

Do zestawu domyślnie dołączono bezprzewodowy zestaw mikrofonowy z dwoma nadajnikami doręcznymi. Jeżeli zajdzie potrzeba, można go wymienić na zestaw z mikrofonem nagłownym.

Zestaw okablowania i przyłączy

Okablowanie umożliwia połączenie wszystkich elementów zestawu w całość. Dodatkowe redukcje i przyłącza pozwalają podłączyć do kanałów miksera laptop, telefon lub inne źródło dźwięku.

Specyfikacja

Kolumna BTX115

Głośnik niskotonowy	1 x 15” (1 x 38 cm)
Magnes (woofer)	50 Oz, 2.5"
Tweeter	PTC, 1,75" tytanowy
Moc max	700 W
Moc RMS	300 W
Pasmo przenoszenia	35 Hz – 20 kHz
Czułość	96 dB
Złącza	2 x speakon (do połączeń równoległych)
Impedancja	8 Ω
Otwór na statyw	Tak
Wysokość całkowita	770 mm
Szerokość front	465 mm
Szerokość tył	300 mm
Głębokość	405 mm
Wysokość nóżek	15 mm
Opakowanie – wymiary	480 x 460 x 825 mm
Opakowanie – waga brutto	23,10 kg
Opakowanie – waga netto	20,9 kg

Mikser BTA1114

Ilość kanałów	4
Rodzaj gniazd wejściowych	Jack 6.35 mm i XLR – zintegrowane
Zasilanie Phantom 48 V	Tak, odseparowane dla każdego kanału
Odtwarzacz MP3	Tak
Gniazdo USB	Tak
Gniazdo PC USB-A (do komputera)	Tak*
Bluetooth	Tak
Rejestrator	Tak
Efekty (np. echo)	Tak, 99 efektów
Sterowanie MAIN	Odseparowane dla lewego i prawego kanału
Wyjścia AUX	AUX 1 oraz FX/AUX 2
Wejście XLR/Jack – czułość	-60 dB
Wejście XLR/Jack – pasmo częstotliwości	10 Hz – 60 kHz (+3 dB)
Wejście XLR/Jack – zniekształcenia	0,01%
Wejście XLR/Jack – impedancja	ok. 2,6 kΩ
Wejście liniowe 1/4" mono – pasmo częstotliwości	10 Hz – 60 kHz (+3 dB)
Wejście liniowe 1/4" mono – zniekształcenia	0,01%
Wejście liniowe 1/4" mono – impedancja	ok. 20 kΩ
Korektor Low	+15 dB (80 Hz)

Korektor Mid	+15 dB (2,5 kHz)
Korektor High	+15 dB (12 kHz)
Wyjście MAIN L+R (XLR oraz Jack 6.35 mm, odseparowane) – poziom	> 4 V
Wyjście MAIN L+R – impedancja	ok. 240 Ω
Wyjście słuchawkowe 1/4" stereo – poziom	> 2 V
Wyjście słuchawkowe 1/4" stereo – impedancja	ok. 120 Ω
Wyjście kolumnowe PA (Jack 6.3 mm mono oraz SPEAKON, L i P) – moc	2 x 170 W (4 Ω)
Wyjście kolumnowe PA – minimalna impedancja	4 Ω
Zasilanie	~230 V AC, 50 Hz
Waga	7,2 kg
Szerokość	31 cm
Długość	30 cm
Wysokość	13 cm

*W przypadku podłączenia komputera do miksera przez złącze PC USB-A system Windows widzi mikser jako kolejne urządzenie audio. Wszystkie dźwięki urządzenia z systemem Windows będą wtedy słyszane w kanale USB miksera. Istnieje możliwość przekazania sygnału z wejść liniowych miksera jako mikrofonu w systemie Windows. Funkcje USB-A / USB / BT działają zamiennie – nie da się korzystać ze wszystkich naraz. Aby wszystko działało prawidłowo, może być konieczna zmiana ustawień w systemie Windows w zakładce Ustawienia / Dźwięk.

Mikrofony bezprzewodowe Shudder SDR1002

Liczba kanałów	4
Zakres częstotliwości nośnej	500 – 600 MHz
Pasmo przenoszenia	80 Hz – 15 kHz
Zasięg działania	do 100 m w przestrzeni wolnej od zakłóceń radiowych i elektromagnetycznych
Stosunek S/N	> 70 dB
Zniekształcenia	< 0,5% / 1 kHz
Odbiornik – czułość	< 90 dB
Odbiornik – wyjście audio	Zbalansowane XLR dla każdego kanału osobno oraz niezbalansowane 1 x Jack 6.3 mm połączone
Odbiornik – zasilanie	Prąd stały 12 V / 1000 mA
Odbiornik – wymiary (szer. x głęb. x wys.)	350 x 150 x 36 mm
Nadajnik – wkładka mikrofonu	Dynamiczna
Nadajnik – wyjście RF	10 mW
Nadajnik – maksymalne odchylenie	± 18 kHz
Nadajnik – bateria	2 baterie AA 1,5 V

W zestawie: 1 x odbiornik (baza UHF), 4 x ręczne mikrofony bezprzewodowe, 1 x kabel audio 1/4" (Jack 6.35 – Jack 6.35), 1 x zasilacz AC/DC, 1 x instrukcja obsługi.

Statyw kolumnowy STA1101

Minimalna wysokość od podłogi (maks. rozłożenie podstawy)	120 cm
Maksymalna wysokość od podłogi (maks. rozłożenie podstawy)	190 cm
Rozstaw nóg względem siebie	100 cm x 100 cm x 100 cm
Wymiary podstawy stojaka do kabiny akustycznej	18 cm x 12 cm
Średnica elementu wysuwanego	3,5 cm
Waga całkowita	2,9 kg

Ważne: producent zastrzega wyłączenie odpowiedzialności gwarancyjnej w przypadku podłączenia zestawu kolumn o impedancji mniejszej niż 4 Ω. Informacja ta znajduje się na obudowie miksera. Nie podłączaj do niego kolumn o impedancji niższej niż 4 Ω. Przy kolumnach 8 Ω można podłączyć równolegle 4 takie same modele kolumn tego samego producenta, po 2 na stronę. Naprawy gwarancyjne nie obejmują usterek wywołanych przeciążeniem wzmacniacza.