

Link do produktu: <https://www.wetu.pl/mikrofony-bezprzewodowe-sdr1204-zestaw-2-kanalowy-shudder-2-mikroporty-mikrofon-naglowny-krawato-p-31.html>



Mikrofony bezprzewodowe SDR1204, zestaw 2 kanałowy Shudder 2 mikroporty (mikrofon nagłowny + krawatowy)

W magazynie

duże ilości gotowe do wysyłki

Numer katalogowy

SDR1204

Kod EAN

5907753101235

Zmienne częstotliwości

Nie

Liczba mikrofonów

Dwa

Opis produktu

Mikrofony bezprzewodowe Shudder SDR1204 UHF dwa mikrofony nagłowne + klips krawatowy

Zestaw mikrofonowy 2-kanalowy marki Shudder to wysokiej jakości materiały takie jak aluminium, stal i wysokiej jakości tworzywo sztuczne użyte w budowie całego zestawu. Bezprzewodowy zestaw pozwoli na swobodne korzystanie z nadajników w - stosunkowo do innych produktów - dalekiej odległości. Zasięg do 80m w otwartej przestrzeni wolnej od zakłóceń elektromagnetycznych i radiowych to zasięg uzyskany podczas testów na żywo.

W skład zestawu SDR1204 wchodzi:

- Dwa nadajniki mikrofonu bezprzewodowego typu Bodypack (2 mikrofony nagłowne + 2 klipsy krawatowe)
- Baza mikrofonowa - odbiornik
- Przyłącze Jack 6,35mm - Jack 6,35mm
- Zasilacz sieciowy 230V / 12V
- Baterie
- Instrukcja obsługi

Specyfikacja SDR1204:

Częstotliwości:

- Zakres częstotliwości nośnej: 500 - 600 MHz
- Częstotliwości stałe:
 - 1) 501.0MHz, 524.0MHz
 - 2) 506.0MHz, 531.0MHz
 - 3) 511.5MHz, 538.5MHz
 - 4) 517.5MHz, 546.5MHz



- Typ modulacji: PLL
- Stabilność: $\pm 0.005\%$
- T.H.D.: $< 0.1\%$ @ 1kHz
- Maksymalny zasięg deklarowany przez producenta / maksymalny zasięg uzyskany podczas testów na żywo: 35m / 80m
- Stosunek S/N: $>90\text{dB}$
- Pasmo przenoszenia: 100Hz~19kHz $\pm 3\text{dB}$
- Pasmo UHF

Odbiornik SDR1204:

- Sygnał wyjściowy: 350mA
- Zasilanie wejściowe: 110V- 230V, 50Hz-60Hz
- Pobór mocy: 10W

Nadajnik SDR1204:

- Oscylator: kwarc
- Stabilność: $\pm 0.005\%$
- Moc wyjściowa: 10mW
- Wyjście MixOUT x1
- Wyjście XLR x2 (osobne dla każdego z kanałów)

Parametry mogą się nieznacznie zmienić bez uprzedzenia.

