ALL FOR PEOPLE SP. Z O.O.
SIKORSKIEGO 60
67-200 GŁOGÓW
NIP: 6932186199
Kapitał zakładowy 285 000.00PLN
NR RACHUNKU BANKOWEGO mBank DLA PLN: 11 1140 2004 0000 3502 7944 2467

Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 03:04

Link do produktu: https://www.wetu.pl/system-konferencyjny-bezprzewodowy-shudder-cs-702d-mikrofon-hybrydowy-delegata-prime-pro-p-2678.html



System konferencyjny bezprzewodowy Shudder CS-702D Mikrofon Hybrydowy delegata Prime Pro

W magazynie	**duże ilości gotowe do wysyłki**
Numer katalogowy	**CS702D**
Kod EAN	**5904966315039**

Opis produktu

Mikrofon delegata Shudder CS-702D – bezprzewodowy system konferencyjny, mikrofon hybrydowy Prime Pro

Mikrofon delegata Shudder CS-702D to bezprzewodowy nadajnik do systemu konferencyjnego Shudder CS-7204. Każdy uczestnik spotkania dostaje własny mikrofon, który łączy się z bazą automatycznie. Możesz go zasilać bateriami albo wbudowanym akumulatorem. Jest to wersja hybrydowa z mikrofonem pojemnościowym Prime Pro, dostarczana w case.

Do czego służy bezprzewodowy mikrofon delegata CS-702D

System konferencyjny bezprzewodowy sprawdza się tam, gdzie nie chcesz ciągnąć kabli do każdego miejsca przy stole: w sali konferencyjnej, sali obrad rady, na szkoleniu albo zebraniu. Delegat ma przed sobą mikrofon z przyciskiem. Gdy chce zabrać głos, naciska go, a system sam pilnuje porządku wypowiedzi.

Jak działa kolejka mówców

System może jednocześnie aktywować czterech mówców. Działa to prosto:

- mówcy od 1 do 4 mogą mówić w tym samym czasie,
- gdy włącza się piąty, system wyłącza najstarszego aktywnego mówcę (numer 1),
- gdy włącza się szósty, wyłączany jest numer 2, i tak dalej,
- zasada brzmi: nowy rozmówca deaktywuje najstarszego aktywnego mówcę.

Kto został wyłączony, a chce wrócić do rozmowy, naciska przycisk jeszcze raz. Dzięki temu dyskusja nie zamienia się w chaos, a Ty nie musisz ręcznie zarządzać każdym mikrofonem.

Mikrofon przewodniczącego

Nadajnik przewodniczącego różni się od mikrofonu delegata. Ma dwa przyciski. Pierwszy włącza go do dyskusji tak jak zwykłego delegata, drugi deaktywuje wszystkich pozostałych. Wtedy głos ma tylko przewodniczący. Taki przycisk jest tylko w mikrofonie przewodniczącego.

ALL FOR PEOPLE SP. Z O.O.
SIKORSKIEGO 60
67-200 GŁOGÓW
NIP: 6932186199
Kapitał zakładowy 285 000.00PLN
NR RACHUNKU BANKOWEGO mBank DLA PLN: 11 1140 2004 0000 3502 7944 2467

Zasilanie i wygoda użytkowania

- **Bateria lub akumulator** – możesz użyć baterii albo wbudowanego akumulatora.
- **Ładowanie przez USB-C** – akumulator naładujesz zwykłym, popularnym złączem.
- **Automatyczne parowanie z bazą** – nadajnik sam łączy się z systemem CS-7204.
- **Wyświetlacz LCD i lampa kontrolna** – widać, w jakim stanie jest mikrofon.
- **Przycisk aktywacyjny** – delegat sam zgłasza chęć zabrania głosu.
- **Case** – nadajnik jest zapakowany w case, co ułatwia przechowywanie i transport.

Kompatybilność z systemem Shudder CS-7204

Mikrofon CS-702D współpracuje z systemem Shudder CS-7204. Według danych producenta system może obsłużyć do 200 mikrofonów jednocześnie. Do pracy potrzebujesz odbiornika CS-7204 oraz systemu nagłośnienia, czyli np. wzmacniacza i głośników. Sam mikrofon bez nich nie zadziała.

Specyfikacja mikrofonu delegata CS-702D

Parametr	Wartość
Typ mikrofonu	Pojemnościowy Prime Pro
Pasmo	UHF
Komunikacja z bazą	WiFi (wg danych producenta)
Zasilanie	Bateryjne lub akumulatorowe
Wbudowany akumulator	Tak
Ładowanie	USB-C
Wyświetlacz	LCD
Lampa kontrolna	Tak
Przycisk aktywacyjny	Tak
Automatyczne parowanie z bazą	Tak
Case	Tak
Masa	5 kg

Parametry techniczne systemu konferencyjnego Shudder serii CS

Parametr	Wartość
Zasilanie jednostki centralnej	DC 12–14 V, 2 A
Pobór prądu / mocy jednostki	600 mA / 5 W
Pobór prądu mikrofonu	120 mA
Czułość odbioru	-105 dBm
Napięcie wyjściowe audio	1 V
Tłumienie kanałów sąsiednich	> 60 dB
Charakterystyka kierunkowości	Kardioidalna
Moc nadajnika	> +10 dBm (10 mW)
Zasięg skuteczny	60–80 m (w linii wzroku)
Pasmo przenoszenia	50 Hz – 15 kHz
Stabilność częstotliwości	± 0,001%
Stosunek sygnału do szumu (S/N)	> 100 dB
Zniekształcenia harmoniczne (THD)	< 0,01%

Co warto wiedzieć przed zakupem

- Ten produkt to nadajnik (mikrofon delegata), a nie cały system. Potrzebujesz jeszcze odbiornika CS-7204.
- Podany zasięg 60–80 m dotyczy sytuacji, gdy nadajnik i odbiornik się widzą. Ściany i przeszkody mogą go skrócić.
- Jeśli potrzebujesz mikrofonu przewodniczącego albo nie masz pewności, jak połączyć sprzęt, napisz do nas. Pomożemy dobrać zestaw.